

# Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones

Pack Tybox 5300 connecté ● réf. 6053083

## — Bénéfices consommateurs

Posez le produit librement : prise de température optimale assurant confort et économies

Changez simplement le mode réversible et la température du thermostat  
Pilotez et programmez à distance avec l'application ou l'assistant vocal grâce à la box connectée



## — Fonctions

Commande de chaudière, poêle à bois, PAC, circulateur, vanne de zone ou registre motorisé (système gainable)

Indication de la température d'ambiance de la zone

Pilotage des 3 modes de fonctionnement : Chaud, Froid, Arrêt

Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID, base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR)

Fonction verrouillage des touches (ex : chambre d'enfant, bureau partagé...)

Gestion automatique de l'abaissement sur détection de fenêtre ouverte (équipé d'un détecteur d'ouverture)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la programmation et gestion à distance du système

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box maison connectée, pour un gain de confort et des économies



## + Installateur

Produit associé en usine pour une installation plus rapide

Paramétrage simplifié à partir de l'interface intuitive

Etalonnage de la sonde de température

## Caractéristiques techniques

### Boîtier ambiance Tybox 5101 blanc (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 84 Largeur du produit (mm) : 80 Profondeur du produit (mm) : 21	Mode de pose	en saillie à poser sur meuble à visser
Indice IP	20	Type d'alimentation	Piles
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	X3D

### Tydom Home (x1)

<b>Dimensions</b>	Hauteur du produit (mm) : 100 Largeur du produit (mm) : 100 Profondeur du produit (mm) : 26	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur
<b>Indice IP</b>	30	<b>Mode de pose</b>	à poser sur meuble
<b>Technologie de communication</b>	X3D ZigBee X2D	<b>Nombre maximum d'équipements</b>	136
<b>Type d'alimentation</b>	Secteur	<b>Câble fourni</b>	Oui
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.50		

### Récepteur RF 6050+ (x1)

<b>Mode de pose</b>	en saillie à visser à coller	<b>Type de bornier</b>	à vis
<b>Indice IP</b>	44	<b>Nombre d'entrées</b>	alimentation=1
<b>Type d'entrée</b>	alimentation	<b>Nombre de sorties</b>	régulation=1
<b>Type de sortie</b>	régulation	<b>Caractéristiques Sorties</b>	régulation=Contact sec RTC
<b>Information sur la sortie</b>	régulation=5A max, 230V	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Câble fourni</b>	Oui	<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.30
<b>Type de câble</b>	Câble souple 4x0.75 mm <sup>2</sup>	<b>Lieu d'utilisation</b>	Intérieur

### Enrichir l'installation

- DO BL TYXAL+
- MDO BL TYXAL+
- RF 6450 RECEPT PAC