

# Pack alarme 8 zones sans fil avec box maison connectée

Pack Tyxal+ Connect • réf.6410199



## Dites le à vos clients

- Pilotez votre alarme en local ou à distance depuis votre smartphone grâce à l'appli Tydom
- Dissuadez les intrus grâce à la puissante sirène d'alarme
- Ajoutez des caméras Tycam 1100/2100 sans abonnement, synchronisez les caméras à l'alarme et déclencher la sirène de la centrale à distance
- Pilotage d'automatismes (portail, éclairage) avec les télécommandes porte-clé



## Fonctions

- Protection de 1 à 8 zones indépendantes
- Gestion jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...)
- Détections volumétrique et périmétrique
- Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur)
- Pilotage de l'alarme et visualisation du logement et des extérieurs avec des caméras Tycam sur l'appli Tydom

## + Installateur

- Simple à installer : pack préconfiguré et passerelle IP à connecter sur la box internet
- Choisissez entre la détection de mouvement standard ou sélective animaux
- Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

## Caractéristiques techniques

### Centrale CS 8000 Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:269 I:176 P:60 mm	<b>Indice IP</b>	40
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Puissance sonore de la sirène intégrée (dB)</b>	109 dBA (+/-2 dB)	<b>Type de tonalité de la sirène intégrée</b>	Intrusion Incendie Technique Carillon Détresse

<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Nombre maximum de périphériques</b>	50
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

#### Détecteur ouverture DO BL Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:98 l:21 P:25 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Détecteur de mouvement DMB Tyxal+ (x2)

<b>Dimensions</b>	H:68 l:77 P:45 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Portée de la détection (m)</b>	0.5 à 12m avec lentille standard et 2 à 10m avec lentille immunité animaux	<b>Angle de vue horizontal (°)</b>	90
<b>Type d'alimentation</b>	Piles	<b>Technologie de communication</b>	X3D

#### Sirène extérieure SEF2 Tyxal+ (x1)

<b>Dimensions</b>	H:250 l:220 P:78 mm	<b>Indice IP</b>	44
<b>Mode de pose</b>	à visser	<b>Autoprotection</b>	A l'ouverture A l'arrachement
<b>Puissance sonore (dB)</b>	103	<b>Type de tonalité</b>	Intrusion Pré-alarme Incendie Détresse

<b>Type d'alimentation</b>	Batterie	<b>Type de bornier</b>	débrochable
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

#### Télécommande TL 2000 Tyxal+ (x2)

<b>Dimensions</b>	H:42 L:65 P:8 mm	<b>Indice IP</b>	32
<b>Autoprotection</b>	Non	<b>Type d'alimentation</b>	Piles
<b>Nombre maximum de voies automatisme</b>	2	<b>Nombre de récepteurs par voie (Réseau maillé)</b>	16
<b>Technologie de communication</b>	X3D		

#### Tydom Home (x1)

<b>Dimensions</b>	H:100 L:100 P:26 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à poser sur meuble	<b>Technologie de communication</b>	X3D ZigBee X2D
<b>Nombre maximum d'équipements</b>	136	<b>Type d'alimentation</b>	Secteur
<b>Longueur du câble fourni (m)</b>	1.50		

#### Lentille simple LS Tyxal+ (x2)

<b>Dimensions</b>	H:64 L:62 P:1 mm	<b>Indice IP</b>	30
<b>Mode de pose</b>	à clipser		

#### Lentille animaux LA Tyxal+ (x2)

**Dimensions**

H:64 L:62 P:1 mm

**Indice IP**

30

**Mode de pose**

à clipser