



WE10050



Lot de 50 Prises 2P+T 16A 250V SanVis Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	26 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x37
Largeur produit installé	70 mm

Capacité

Nombre d'emplacements de modules	0
----------------------------------	---

Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Autre
----------------------------------	-------

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Matériau	mix
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non
Finition métallique	Non

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Type de connexion	Quickconnect
-------------------	--------------

Accessoires inclus

Avec fusible fin	Non
------------------	-----

Équipement

Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP21
Protection	avec protection renforcée contre les contacts accidentels selon CEI 60884-1

Conditions d'utilisation

Isolé	Oui
-------	-----

Identification

Version	FR
Mots clés	appareillage mural ; encastré ; essensya ; prise de courant ; lot ; Prise ; Branchement ; Connexion ; Électrification ; Alimentation ;

Pictogrammes

Symbole WA	INSTALLATEUR.JPG
------------	------------------