

Kits BUS 2 fils Audio et Vidéo

tableau de choix

KIT	364211	365511	BT363411	BT363511	BT363611	BT363911
Pourquoi ce kit ?	Je veux remplacer la sonnette	Je veux voir qui sonne chez moi	Je veux des fonctions avancées d'interphonie	Je veux un poste 7" tactile design	Je veux sécuriser ma villa avec toutes les fonctions du portier et un poste 7" tactile design	Je veux savoir qui me rend visite et ouvrir le portail, où que je sois, depuis un smartphone ou une tablette
Conforme loi Handicap	-	■	■	■	■	■
Nombre de fils	BUS fils					
POSTES INTÉRIEURS						
Type de poste intérieur	CK2 AUDIO	CLASSE 100 V12B	CLASSE 100 V12E	CLASSE 300 V13E	CLASSE 300 V13M	CLASSE 300 X13E CONNECTÉ
Taille de l'écran	-	3,5"	4,3"	7"	7"	7"
Tactile	-	-	-	■	■	■
Coupure de sonnerie	-	■	■	■	■	■
Boutons de commande supplémentaires (lumière, automatisme)	2 contacts sec	1 BP fonction auxiliaire	4 BP fonctions auxiliaires	1 BP fonction auxiliaire + fonctions supplémentaires dans le menu		
LED de signalisation porte ouverte	-	■	■	■	■	■
Poste intérieur supplémentaire	331650 (4 maxi)	344512 (4 maxi)	344522 (4 maxi)	344612 (4 maxi)		
Intercom avec d'autres postes	■	■	■	■	■	■
Mémoire Audio / vidéo	-	-	-	-	■	■
Transfert d'appel sur smartphone	-	-	-	-	-	■
PLATINES DE RUE						
Platine de rue saillie / Encastrée	SAILLIE	SAILLIE	SAILLIE	SAILLIE	SAILLIE	SAILLIE
Type de câble	Torsadé ou non (> à 0,2mm ²) PTT278, SYT 6/10ème, SYT 8/10ème, Câble Bticino réf. 77702					
Distance max.	1000 m (1 mm ²)	200m (8/10 ^{ème}) 600 m avec accessoires				
Platine antivandale	+ 342975	+ 343005	■	■	■	■
Platine supplémentaire	-	■	■	■	■	■
Commande + alimentation de gâche à émission (300 mA)	■	■	■	■	■	■
Commande d'automatismes	+ 346250	■	■	■	■	■
Commande d'ouverture supplémentaire (lumière, automatisme)	-	+346230 (automatismes) ou + 346210 (Automatisme ou lumière)				
Contrôle d'accès intégré	-	-	-	-	■ (8 badges inclus)	■ (8 badges inclus)
OPTIONS						
Option caméra déportée	-	Oui (ex: 391670 directement en BUS 2 fils) ou utiliser l'interface 347400 + caméra 12 Vcc 75 Ohms 150 mA (l'alimentation de la caméra se fait via le BUS 2 fils)				
Page produit	755	754	754	754	753	753