

Références de commande

1AC 230V

Valeurs nominales			Référence		Vent.	Taille
Pn kW	Pn hp	I out A				
0,12	1/6	0,9	6SL3210-5BB11-2	VO	-	FSA
0,25	1/4	1,7	6SL3210-5BB12-5	VO	-	
0,37	1/2	2,3	6SL3210-5BB13-7	VO	-	
0,55	3/4	3,2	6SL3210-5BB15-5	VO	-	
0,75	3/4	3,9	6SL3210-5BB17-5	VO	-	
0,75	1	4,2	6SL3210-5BB18-0	VO	1	FSB
1,1	1-1/2	6	6SL3210-5BB21-1	VO	1	
1,5	2	7,8	6SL3210-5BB21-5	VO	1	FSC
2,2	3	11	6SL3210-5BB22-2	VO	1	
3	4	13,6	6SL3210-5BB23-0	VO	1	

Protection CEM :

Avec filtre classe A	A
Sans filtre	U

3AC 400 V

Valeurs nominales				Référence		Vent.	Taille
Pn kW	Pn hp	I out A 400 V	I out A 480 V				
0,37	1/2	1,3	1,3	6SL3210-5BE13-7	VO	-	FSA
0,55	3/4	1,7	1,6	6SL3210-5BE15-5	VO	-	
0,75	1	2,2	2,2	6SL3210-5BE17-5	VO	-	
1,1	1-1/2	3,1	3,1	6SL3210-5BE21-1	VO	1	
1,5	2	4,1	4,1	6SL3210-5BE21-5	VO	1	
2,2	3	5,6	4,8	6SL3210-5BE22-2	VO	1	FSB
3	4	7,3	-	6SL3210-5BE23-0	VO	1	
4	5	8,8	8,24	6SL3210-5BE24-0	VO	1	FSC
5,5	7-1/2	12,5	11	6SL3210-5BE25-5	VO	1	
7,5	10	16,5	16,5	6SL3210-5BE27-5	VO	2	FSD
11	15	25	21	6SL3210-5BE31-1	VO	2	
15	20	31	31	6SL3210-5BE31-5	VO	2	

Protection CEM :

Avec filtre de classe C3	C
Sans filtre	U

1AC 230 V Options

FS	Pn kW 1AC 230 V	Résistance de freinage 6SE6400...	Inductance de ligne 6SE6400...	Inductance de sortie 6SE6400...	connexion des blindages 6SL3266	Filtre CEM 6SE6400...
A	0.12	4BC05-0AA0	3CC00-4AB3	3TC00-4AD3	1AA00-0VA0	2FL01-0AB0
	0.25					
	0.37		3CC01-0AB3			
	0.55					
	0.75					
B	1.1	4BC11-2BA0	3CC02-6BB3	3TC01-0BD3	1AB00-0VA0	2FL02-6BB0
	1.5					
C	2.2	4BC12-5CA0	3CC03-5CB3	3TC03-2CD3	1AC00-0VA0	-
	3					

3AC 400 V Options

FS	Pn kW 3AC 400 V	Résistance de freinage 6SE6400...	Inductance de ligne 6SE6400...	Inductance de sortie 6SE6400...	Connexion des blindages 6SL3266	Filtre CEM 6SL3203...
A	0.37	4BD11-0AA0	3CC00-2AD3	3TC00-4AD2	1AA00-0VA0	0BE17-7BA0
	0.55					
	0.75		3CC00-4AD3			
	1.1					
	1.5		3CC00-6AD3			
B	2.2	4BD12-0BA0	3CC01-0BD3	3TC01-0BD3	1AB00-0VA0	0BE21-8BA0
	3					
C	4	4BD16-5CA0	3CC01-4BD3	3TC03-2CD3	1AC00-0VA0	0BE23-8BA0
	5.5					
D	7.5	4BD21-2DA0	3CC02-2CD3	3TC05-4DD0	1AD00-0VA0	
	11		3CC03-5CD3			
	15		3CC04-4DD0			

FS = Taille, Pds = Poids en kg, L = Largeur en mm, H = Hauteur en mm, P = Profondeur en mm

Pièces de rechange

Hauteur d'axe	Référence
Ventilateur de remplacement	
FSA	6SL3200-0UF01-0AA0
FSB	6SL3200-0UF02-0AA0
FSC	6SL3200-0UF03-0AA0
FSD	6SL3200-0UF04-0AA0

Description	Référence
Parameter loader	6SL3255-0VE00-0UA0
BOP (Basic Operator Panel) interface	6SL3255-0VA00-2AA0
Hâcheur de freinage 230V 8A, 400V 7A	6SL3201-2AD20-8VA0
V20 BOP (Basic Operator Panel)	6SL3255-0VA00-4BA0
BOP (Basic Operator Panel) cable 3 m	6SL3256-0VP00-0VA0
SIMATIC carte mémoire SD	6ES7954-8LB01-0AA0
RS-485 Terminator (contient 50 pcs)	6SL3255-0VC00-0HA0