

CODE ARTICLE: 1013040

Distributeur Leight Source LS400 de 400 paires de bouchons d'oreille



[+ Afficher Plus](#)

Présentation générale

Reference Number

1013040

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Line

Distributeurs de Bouchons d'Oreille

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Agriculture
- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Maintenance
- Pétrochimie
- Services
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration

Utilisation du produit

Distributeur de Bouchons d'Oreille (livré vide)

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

• Distributeur de bouchons d'oreille en plastique durable et économique • Peut-être fixé au mur ou posé sur une surface plane • Distribution des bouchons d'oreille grâce à un robinet • Valable pour les recharges Matrix, Max, Max Lite, Laser Lite et MultiMax • Peut contenir 400 paires de bouchons d'oreille

Avantage

Le distributeur Leight Source 400 est facile d'accès dans tous les lieux de travail. Fixé au mur ou posé sur une surface plane, Leight Source 400 devient un point d'approvisionnement convivial. Il suffit de tourner le robinet pour être servi! Placez votre distributeur à l'entrée de l'atelier ou dans la cantine pour que les travailleurs y aient accès avant de commencer leur activité. En outre, les instructions pour l'emploi sont clairement affichées.

Descriptif technique

Taille

Taille Unique

Couleur

Transparent, Noir et Bleu

Avec cordon

No

Poids(g)

1 kg

Certifications

 Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC

0

Photos et images

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/2036e30de651413186605b9c700826b5.jpg>

Maintenance

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la saleté, de la graisse et de tout autre contaminant.

Pièces & Accessoires

Accessoires

Le distributeur accepte les recharges suivantes:

- MAX (1013046) 200 paires/sachet
- MULTI-MAX (1013045) 200 paires/sachet
- MAX-LITE (1013048) 200 paires/sachet
- LASER LITE (1013047) 200 paires/sachet
- MATRIX (1012911, 1013041, 1013042)200 paires/sachet

Conditionnement

Code EAN

0335520130402

Honeywell

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.