

CLT 8000 TYXAL+



Clavier tactile avec écran sans fil

Les bénéfices d'utilisation du CLT 8000 TYXAL+ :

- ◇ Facilité de navigation pour une prise en main rapide
- ◇ Ecran et touches rétroéclairés pour plus de confort visuel

RÉFÉRENCE	NOM
6413252	CLT 8000 TYXAL+

Fonctions

- ◇ Votre clavier vous donne un retour d'état du système d'alarme avec un signal sonore
- ◇ Choisissez les zones en marches et celles arrêtées de votre logement facilement
- ◇ Retrouvez l'affichage de l'heure, de la date et de la température intérieure du logement
- ◇ Permet d'afficher la température extérieure en association avec la sirène extérieure. Vous donne aussi un retour sur l'état du réseau si équipé pour le réseau avec une carte SIM
- ◇ Affiche l'état du système d'alarme (en marche ou arrêté, si des issues sont ouvertes, si des défauts sont présents...)
- ◇ Votre clavier tactile sans fil vous permet de retrouver un historique des 1250 derniers événements
- ◇ La touche SOS vous permet de déclencher l'alerte dès l'écran d'accueil
- ◇ Un code de sécurité vous permet de donner l'alerte sans éveiller les soupçons si vous êtes sous la menace
- ◇ 10 codes d'accès utilisateurs et 1 code d'accès installateur pour vous et vos proches
- ◇ Choisissez si vos proches ont accès à la désactivation de l'alarme sur toutes les zones du domicile
- ◇ Programmez de façon hebdomadaire jusqu'à 6 évolutions automatiques de l'état de marche de l'alarme par jour
- ◇ Permet de tester le fonctionnement des éléments de votre alarme (détecteurs, sirènes et transmetteurs)
- ◇ Diagnostic du système disponible

Caractéristiques

GARANTIE	5 ans
TYPE D'ALIMENTATION	Piles-batteries
PILES FOURNIES	3 Lithium LS14500
AUTONOMIE	10 ans
TYPE D'AFFICHEUR	Oled
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 à 40 °C
DIMENSIONS	H 89 x L 168 x P 28 mm

Compléments Indispensables

Aucun produit complémentaire indispensable au bon fonctionnement du CLT 8000 TYXAL+

LABELS

