



WE00150



## Lot de 50 interrupteurs va-et-vient Essensya Pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type d'organe de commande	touche simple
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré

#### Modèle

Type de commutation	Interrupteur
---------------------	--------------

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Poussoirs	No

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	10 AX
-------------------------	-------

#### Dimensions

Profondeur produit installé	24 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

#### Matières

Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	non traitée

#### Installation, montage

Type de montage	encastré
-----------------	----------

#### Connexion

Type de connexion	cage sans vis
-------------------	---------------

#### Équipement

Éclairage	sans éclairage (non éclairable)
Interrupteur de chauffage	Non

#### Standards

Homologations	EN 60669-1
---------------	------------

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP21
Résistance au choc	IK07

---

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-10...35 °C
Température de stockage/transport	-10...50 °C

---

**Identification**

---

Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type d'interrupteur pour appareils	No
Mots clés	appareillage mural ; encastré ; essensya ; interrupteur va et vient ; lot ; Interrupteur ; Commutateur ; Bouton ; Levier ; Manette ;

---