

PUZZI 2/1 BP

Toujours prête à l'emploi, la shampooineuse ultra compacte sans fil Puzzi 2/1 Bp offre une liberté de mouvement maximale. Equipée d'un suceur à main, elle intervient partout et à tout moment pour un nettoyage d'appoint, un détachage ou pour raviver les petites surfaces comme les intérieurs de véhicules, les tissus d'ameublement ou les tapis. Batterie Power+ 36 V et chargeur rapide en option.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE

Référence

1.101-750.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529097996
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Réservoir eau propre / eau sale	l	1,7 / 2,9
Débit d'air	l/s	16
Dépression	kPa	16
Débit d'injection	ml/min	350
Pression d'injection	MPa	0,16 - 0,22
Puissance de la turbine	W	350
Puissance de la pompe	W	4
Puissance absorbée	W	350
Niveau sonore	dB (A)	72
Diamètre nominal des accessoires		DN 30
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode normal : 46 (7,5 Ah) / Mode normal : 37 (6 Ah)
Courant de charge	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	3,7
Poids avec emballage	kg	5,4
Dimensions (L × l × H)	mm	410 × 235 × 250

Equipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection / extraction	m	1,9
Protection pour le transport du flexible		■
Suceur fauteuil court avec poignée		■
Rangement intégré des accessoires		■
Réservoir d'eau propre		■
Réservoir d'eau sale		■
Nettoyant		RM 764 N / 125 ml
Embout de buse		Suceur fauteuils / orange

■ Standard.



Performance de nettoyage exceptionnelle

- Performance de nettoyage avec effet avant-après visible.
- Puissance d'aspiration élevée.
- Pulvérisation de solution détergente fine et régulière.

Design compact et mobilité accrue

- Idéal également pour les espaces restreints ou les endroits difficiles d'accès
- Liberté de mouvement et flexibilité d'utilisation grâce à l'absence de câble électrique.
- Se range facilement partout grâce à son design compact

Qualité professionnelle : robuste et durable

- Puissante turbine d'une durée de vie de 1000 heures.
- Pompe à membrane très robuste et résistante à l'usure
- Suceur fauteuil compact, ultra court et robuste.

ACCESSOIRES POUR PUZZI 2/1 BP 1.101-750.0



	Référence	Descriptif		
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Suceurs à main				
Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour PuZZi	1	4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur PuZZi de Kärcher.	■
Flexibles d'injection/d'extraction				
Spray/suction hose with adapter 1.9m	2	2.885-913.0		■
BATTERIES				
Batterie Power 36/25	3	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power 36/50	4	2.445-031.0	Batterie interchangeable Batterie Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Batterie Power 36 V	5	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Batterie Power 36/25	6	2.445-064.0	Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Pack Batterie Power 36/50	7	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 36/75	8	2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Batterie Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Batterie Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Chargeur universel Batterie Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Batterie Power et Kärcher Batterie Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Batterie Power et Kärcher Batterie Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarréur kit Batterie Power+ 36/75	12	2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarréur kit Batterie Power+ 36/60	13	2.445-071.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.