

BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

Ultra léger et très robuste grâce à son matériau innovant, cet aspirateur dorsal BVL 5/1 Bp à batterie est fait pour les tâches de nettoyage dans les espaces exigus.



Référence **1.394-274.0**

- Ultra léger : < 4,6 kg de poids dorsal
- Filtre HEPA 14 disponible en option
- Moteur Brushless



Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278731636
Plateforme batterie		Plateforme de batteries 36 V
Capacité de la cuve	l	5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65
Débit d'air	l/s	40
Puissance nominale	W	500
Dépression	mbar / kPa	223 / 22,3
Diamètre nominal standard		DN 35
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Performance par charge de batterie	m ²	env. 150 (6,0 Ah) / env. 200 (7,5 Ah) Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 22 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 30 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de batterie	min	
Temps de charge de la batterie	min	44 / 68
Puissance de sortie	A	6
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	5
Poids (emballage inclus)	kg	6,2
Dimensions (L x l x h)	mm	220 x 320 x 510

Equipement

Variante		Batterie non incluse
Flexible d'aspiration	m	1 / avec coude / Plastique
Tube télescopique		■
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Buse de sol combinée		■
Suceur pour meubles		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		II

■ Standard.



Aspirateur dorsal à batterie ultra léger

- Fabriqué en PPE (polypropylène expansé) très léger et innovant.
- Garantit un travail ergonomique.
- Permet un transport aisé.

PPE (polypropylène expansé) hautement innovant

- Particulièrement robuste et très durable.
- Ultra léger.
- Très écologique car recyclable à 100 %.

Grande ergonomie

- Châssis très confortable à porter, y compris lors des utilisations prolongées.
- Le système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions.
- Le flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

1.394-274.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Filtre panier permanent, BVL	1	2.889-348.0	■
HEPA Filter			
Accessoires filtre HEPA	2	2.889-342.0	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0	■
SUCEURS			
Suceurs à fentes			
Buse pour fentes emballé NW35	4	2.889-130.0	■
Suceurs combinés, poussière			
Buse de sol emballé NW35	5	2.889-129.0	■
Buse pour parquet	6	2.889-196.0	□
Buse à parquets emballé D300 NW35	7	2.889-197.0	□
Suceurs pour fauteuils			
Suceur pour meubles DN 35	8	6.905-998.0	■
Suceurs pour sols			
Buse de sol emballé	9	2.889-360.0	□
Buse emballé	10	4.130-062.0	□
Pinceau d'aspiration			
Pinceau d'aspiration DN35	11	2.903-000.0	□
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube télescopique emballé NW35	12	2.862-008.0	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration emballé NW35 1,0m	13	2.889-346.0	■
BATTERIES			
Batterie Power 36/50	14	2.445-031.0	□
Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à affichage LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.			

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BVL 5/1 BP (SANS BATTERIE)

1.394-274.0



	Référence	Descriptif	
CHARGEURS			
Chargeur rapide Battery Power 36 V	15 2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR			
Pack Batterie Power 36/50	16 2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES			
Batterie Power+ 36/75	17 2.445-043.0	D'une capacité de 7,5 Ah, la batterie POWER+ 36/75 offre un maximum d'autonomie et de performance. Un écran LCD à technologie temps réel indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restantes en minutes.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power+ 36/60	18 2.042-022.0	La batterie lithium POWER+ 36/60, avec 6 Ah, est extrêmement puissante. Elle est équipée d'un afficheur LCD à technologie temps réel qui indique le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS			
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	19 2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>
Chargeur rapide Batterie Power+ 36/60	20 2.445-045.0	Chargeur rapide 36 V de 6 Ah pour batteries lithium-ion Power+. Temps de charge très rapide. Affichage LED de l'état de fonctionnement et il est équipé d'un mode veille pour limiter la consommation électrique.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE			
Démarrreur kit Battery Power+ 36/75	21 2.445-070.0		<input type="checkbox"/>
Démarrreur kit Battery Power+ 36/60	22 2.445-071.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	23 6.904-335.0	10 unités Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants en non-tissé, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	24 6.904-336.0	Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Adaptateur ancien emballé NW35	25 2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.