

LVS 1/2 BP

Aspirateur poussières à batterie LVS 1/2 Bp doté d'une excellente puissance d'aspiration grâce à la technologie de filtre cyclonique. Polyvalent, puissance d'aspiration réglable sur 3 niveaux, filtre HEPA 13, brosse active pour sols et suceur fentes.



Référence

1.394-112.0

- Performance de nettoyage sans fil et en profondeur sur les surfaces textiles comme sur les sols durs.
- Technologie de filtre cyclonique : puissance d'aspiration élevée et constante
- Brosse active pour sol, suceur pour fentes, filtre HEPA 13, support mural

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529137791	
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 36 V	
Capacité de la cuve	I	0,35
Matériau de la cuve	Plastique	
Niveau sonore	dB (A)	72
Débit d'air	l/s	15
Puissance nominale	W	350
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Nombre de batteries requises	Pièce(s)	1
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode eco!efficiency: env. 80 (5 Ah) / Mode Power : env. 28 (5 Ah) / Mode eco!efficiency: env. 40 (2,5 Ah) / Mode Power : env. 14 (2,5 Ah)
Courant de charge	A	2,5
Couleur	Anthracite	
Poids sans accessoires	kg	2
Poids avec emballage	kg	3,8
Dimensions (L x l x H)	mm	186 x 250 x 1150

Equipement

Versions	Batterie et chargeur non inclus	
Mode eco!efficiency	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	1
Buse de sol	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suceur pour fentes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtre de protection du moteur	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type de filtre HEPA	Filtre HEPA 13	
Support mural	<input checked="" type="checkbox"/>	

Standard.

**Conçu pour les professionnels :
particulièrement robuste et durable**

- Aspiration puissante et constante grâce à notre technologie cyclonique unique.
- Moteur EC sans charbon pour une longue durée de vie et une résistance accrue à l'usure.
- Innovant, il permet de gagner du temps : système de filtration facile à entretenir.

Performance de nettoyage exceptionnelle

- Nettoyage adapté aux besoins : 3 différents modes de nettoyage possibles
- Élimine efficacement la poussière et la saleté de toutes les surfaces. Parfait pour le nettoyage ponctuel.
- Liberté de mouvement illimitée et longue autonomie grâce à la batterie 36 V

Filtre HEPA 13 hautes performances

- Pour les normes de sécurité les plus élevées dans les zones sensibles à l'hygiène.
- Un degré de filtration et de séparation élevé de 99,95 % retient les particules les plus fines.
- Certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.

ACCESOIRES POUR LVS 1/2 BP

1.394-112.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
HEPA Filter				
HEPA	1	2.885-914.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de sortie d'air				
Eponge filtre, 1 Pièce(s), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0		<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes	3	2.885-916.0		<input checked="" type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Support mural LVS 1/2	4	2.885-920.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptateur Flexomate LVS 1/2	5	2.885-918.0		<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power 36/25	6	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
Batterie Power 36/50	7	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	8	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 36/25	9	2.445-064.0	Pack Batterie POWER 36 V 2,5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Pack Batterie Power 36/50	10	2.445-065.0	Pack Batterie POWER 36 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Battery Power+ 36/60	11	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts puissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	12	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	<input type="checkbox"/>

 Standard. Accessoires optionnels.