

Souffleur à poussière LXT®

DAS180Z

18V Li-Ion - Produit seul

Compact avec une force de soufflage élevée

Avec une variété de buses à pointe, ce modèle peut répondre à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Énergie	18 V
BL Motor	✓
Vitesse maximum de l'air	0 - 200 m/s
Force de soufflage	0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air	0 - 1,1 m ³ /min
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	55 / 30 / 20 / 15 min
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	90 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	82 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,2 - 1,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	173 x 92 x 247 mm
Composant batterie	Li-ion
Dépression max	103 mbar
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Contrôle de la vitesse variable par la gâchette
- 4 volume d'air de scène; Sélection sélectionnable selon votre application
- BL Motor : longue durée de vie
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381779975

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191X11-1

Buse, sortie : 3 mm



191X13-7

Buse, sortie : 7 mm



191X15-3

Buse, sortie : 13 mm



191X17-9

Buse de gonfleur dégonfler



191X19-5

Buse grand angle



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191X11-1

Buse, sortie : 3 mm



191X13-7

Buse, sortie : 7 mm



191X15-3

Buse, sortie : 13 mm



191X17-9

Buse de gonfleur dégonfler



191X19-5

Buse grand angle



191X21-8

Buse avec tube flexible de soufflage



191X23-4

Buse avec tuyau pour aspiration



191X25-0

Buse large de dégonflage



191X27-6

Buse pour dépressurisation Ø65mm



191X29-2

Filtre additionnel



191X78-9

Jeu de buses longues

