




# PSR bague progressive – DPR bague progressive – D bague d'ancrage

pour cône EO 24°


Bague d'ancrage:  
D

Bague progressive:  
PSR

Bague  
progressive:  
DPR

| Séries | D1 | Bague d'ancrage<br>D |                                        |             |            |             |          |             | Bague progressive<br>PSR |                                        |             | Bague progressive<br>DPR |                         |             | Poids<br>gr./pièce |
|--------|----|----------------------|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|
|        |    | L1                   | Référence<br>Acier, zingué<br>Sans Cr6 | PN<br>(bar) | Acier inox | PN<br>(bar) | Laiton   | PN<br>(bar) | L2                       | Référence<br>Acier, zingué<br>Sans Cr6 | PN<br>(bar) | L3                       | Référence<br>Acier inox | PN<br>(bar) |                    |
| LL     | 04 | 6,0                  | D04LLX                                 | 100         | D04LL71X   | 100         | D04LLMSX | 63          | —                        | —                                      | —           | —                        | —                       | —           | 0,3                |
|        | 06 | 7,0                  | D06LLX                                 | 100         | D06LL71X   | 100         | D06LLMSX | 63          | —                        | —                                      | —           | —                        | —                       | —           | 0,8                |
|        | 08 | 7,0                  | D08LLX                                 | 100         | D08LL71X   | 100         | D08LLMSX | 63          | —                        | —                                      | —           | —                        | —                       | —           | 1,0                |
|        | 10 | 7,0                  | D10LLX                                 | 100         | D10LL71X   | 100         | D10LLMSX | 63          | —                        | —                                      | —           | —                        | —                       | —           | 1,3                |
|        | 12 | 7,5                  | D12LLX                                 | 100         | D12LL71X   | 100         | D12LLMSX | 63          | —                        | —                                      | —           | —                        | —                       | —           | 1,6                |
|        | 15 | 7,5                  | D15LLX                                 | 100         | D15LL71X   | 100         | D15LLMSX | 63          | —                        | —                                      | —           | —                        | —                       | —           | 1,6                |
| L      | 06 | 9,5                  | —                                      | —           | —          | —           | D06LMSX  | 200         | 9,5                      | PSR06LX                                | 500         | 9,0                      | DPR06L71X               | 315         | 1,7                |
|        | 08 | 9,0                  | —                                      | —           | —          | —           | D08LMSX  | 200         | 9,5                      | PSR08LX                                | 500         | 9,0                      | DPR08L71X               | 315         | 2,2                |
|        | 10 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D10LMSX  | 200         | 10,0                     | PSR10LX                                | 500         | 9,5                      | DPR10L71X               | 315         | 3,1                |
|        | 12 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D12LMSX  | 200         | 10,0                     | PSR12LX                                | 400         | 9,8                      | DPR12L71X               | 315         | 3,5                |
|        | 15 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D15LMSX  | 200         | 10,0                     | PSR15LX                                | 400         | 9,5                      | DPR15L71X               | 315         | 4,5                |
|        | 18 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D18LMSX  | 200         | 10,0                     | PSR18LX                                | 400         | 9,5                      | DPR18L71X               | 315         | 5,5                |
|        | 22 | 10,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D22LMSX  | 100         | 10,5                     | PSR22LX                                | 250         | 10,5                     | DPR22L71X               | 160         | 7,3                |
|        | 28 | 10,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D28LMSX  | 100         | 10,5                     | PSR28LX                                | 250         | 11,0                     | DPR28L71X               | 160         | 9,4                |
|        | 35 | 13,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D35LMSX  | 100         | 13,0                     | PSR35LX                                | 250         | 13,5                     | DPR35L71X               | 160         | 20,0               |
|        | 42 | 13,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D42LMSX  | 100         | 13,0                     | PSR42LX                                | 250         | 13,5                     | DPR42L71X               | 160         | 23,0               |
|        | 16 | 10,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D16LMSX  | 250         | 10,0                     | PSR16LX                                | 630         | 9,5                      | DPR16L71X               | 400         | 5,6                |
|        | 20 | 12,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D20LMSX  | 250         | 13,0                     | PSR20LX                                | 420         | 12,5                     | DPR20L71X               | 400         | 11,4               |
| S      | 06 | 9,5                  | —                                      | —           | —          | —           | D06LMSX  | 400         | 9,5                      | PSR06LX                                | 800         | 9,0                      | DPR06L71X               | 630         | 1,7                |
|        | 08 | 9,0                  | —                                      | —           | —          | —           | D08LMSX  | 400         | 9,5                      | PSR08LX                                | 800         | 9,0                      | DPR08L71X               | 630         | 3,2                |
|        | 10 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D10LMSX  | 400         | 10,0                     | PSR10LX                                | 800         | 9,5                      | DPR10L71X               | 630         | 3,1                |
|        | 12 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D12LMSX  | 400         | 10,0                     | PSR12LX                                | 630         | 9,8                      | DPR12L71X               | 630         | 3,5                |
|        | 14 | 10,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D14LMSX  | 400         | 10,0                     | PSR14LX                                | 630         | 9,5                      | DPR14L71X               | 630         | 3,9                |
|        | 16 | 10,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D16LMSX  | 250         | 10,0                     | PSR16LX                                | 630         | 9,5                      | DPR16L71X               | 400         | 5,6                |
|        | 20 | 12,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D20LMSX  | 250         | 13,0                     | PSR20LX                                | 420         | 12,5                     | DPR20L71X               | 400         | 11,4               |
|        | 25 | 12,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D25LMSX  | 250         | 13,0                     | PSR25LX                                | 420         | 12,5                     | DPR25L71X               | 400         | 13,3               |
|        | 30 | 13,0                 | —                                      | —           | —          | —           | D30LMSX  | 250         | 13,0                     | PSR30LX                                | 420         | 12,5                     | DPR30L71X               | 400         | 19,3               |
|        | 38 | 13,5                 | —                                      | —           | —          | —           | D38LMSX  | 200         | 13,0                     | PSR38LX                                | 420         | 13,0                     | DPR38L71X               | 315         | 22,5               |

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$